

直流无刷电机

1.8 mNm

内置驱动电路

1525 ... BRC 系列

	1525 U	009 BRC	012 BRC	015 BRC	
名义电压	U _N	9	12	15	V
空载转速	n ₀	16 300	15 800	15 500	rpm
空载电流 (输出轴直径 2.0mm)	I ₀	0.047	0.037	0.033	A
启动转矩	M _A	3.9	4.1	4.1	mNm
转矩常数	k _M	5.12	7.06	8.95	mNm/A
转速 / 转矩斜率	Δn/ΔM	2 540	2 260	2 270	rpm/mNm
转子转动惯量	J	2.2	2.2	2.2	gcm ²
工作温度范围:		-25 ... +85			°C
输出轴轴承		滚动轴承, 预加载			
输出轴最大负载:					
— 输出轴直径		2.0			mm
— 3 000 rpm, 径向 (距安装面 3mm)		8			N
— 3 000 rpm, 轴向		0.8			N
— 静止, 轴向		10			N
输出轴串动量:					
— 径向	≤	0.015			mm
— 轴向	=	0			mm
外壳材质		铝质安装面, 塑料外壳			
重量		16			g
旋转方向		可正、反转			


建议值——各参数相互独立

转速范围	n _e	1 000 ... 16 000			rpm
转矩可达 ¹⁾	M _{e max.}	1.7	1.8	1.8	mNm
电流可达 (受发热限制) ¹⁾	I _{e max.}	0.40	0.31	0.25	A

¹⁾ 调速电压 U_{nsoll} = 10V 时的参考值。

驱动电路

电源电压	U _p	min.4 ... max.18	V DC
最大电流	I _{max.}	15	mA



电路示意图


* 为改善上升沿时间, 可外接一上拉电阻。

注意:

FG 端的最大输出电流不能超过15mA!

电机接线端与安装孔的相对角度不固定。


2x Φ0.2 A M1.6 2深




接线表

序号	功能	
1 (红)	U _p	驱动电路电源电压 4 ~ 18V DC
2	U _{mot}	电机电压 1.7 ~ 18V DC
3	GND	接地
4	U _{nsoll}	调速电压 0 ~ 10V DC, 范围为 >10V DC ~ U _p 时的功能未定义。
5	DIR	转向控制 接地或电压 U < 0.5V = 逆时针, U > 3V = 顺时针
6	FG	频率信号输出 电机每旋转一圈, 输出3个脉冲 (最高输出电压/电流为 U _p /15mA)

聚氯乙烯 (PVC) 排线
6位, 线号为AWG28



尺寸按比例缩小



注意:

接线错误将损坏电机内置的驱动电路!